

KF Series

User Manual





List of parts

Teileliste
Liste des pièces
Lista de piezas
Перечень деталей
Бөлшектер тізбес
Lista de peças
Elenco dei componenti
Lista części
部品一覧
부품 목록
零件表
零件表

KF400 / KF450 / KF500 / KF550
A ×1 B ×1 C ×1 E ×1 F ×2 G ×4 H ×1

KF600 / KF650
A ×1 B ×1 C ×1 D ×2 F ×2 G ×4 H ×1

KF700 / KF750
A ×1 B ×1 C ×1 D ×3 F ×2 G ×4 H ×1

EN
- A Power supply unit
- B Main Power Connector (20+4)Pin×1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D PCI-E(6+2)Pin x 1
- E PCI-E(6+2)Pin x 2
- F SATA x 3 + 4pin Peripheral× 1
- G Mounting screws
- H AC power cord

DE
- A Netzteil
- B 1 Mainboard-Stromversorgungsanschluss (20-und-4-polig)
- C 2 CPU-Anschluss (4-und-4-polig)
- D 1 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- E 2 PCI-E-Anschlüsse (6-und-2-polig)
- F 3 SATA-Anschlüsse + 4-poliges Peripheriegerät ×1
- G Montageschrauben
- H Netzkabel

PT
- A Carregador
- B Conector de alimentação principal (20+4) Pino×1
- C CPU (4+4) Pino x 2
- D PCI-E (6+2) Pino x 1
- E PCI-E (6+2) Pino x 2
- F SATA x 3 + Periférico de 4 pinos × 1
- G Parafusos de montagem
- H Cabo de alimentação AC

IT
- A Alimentatore
- B Connettore di alimentazione principale (20+4) pin×1
- C CPU (4+4) pin x 2
- D PCI-E (6+2) pin x 1
- E PCI-E (6+2) pin x 2
- F Periferica a 4 pin × 1 + SATA ×3
- G Viti di montaggio
- H Cavo di alimentazione CA

ZH
- A 电源供应器
- B 主电源连接器 (20+4) Pin×1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D PCI-E(6+2)Pin x 1
- E PCI-E(6+2)Pin x 2
- F SATA x 3 + 4Pin 外设接头 x 1
- G 安装螺丝
- H 交流电源线

FR
- A Bloc d'alimentation
- B Connecteur d'alimentation principal (20 + 4) broches ×1
- C CPU(4 + 4) broches x 2
- D PCI-E(6 + 2) broches x 1
- E PCI-E(6 + 2) broches x 2
- F Périphérique SATA x 3 + Périphérique 4 broches ×1
- G Vis de montage
- H Cordon d'alimentation CA

ES
- A Unidad de fuente de alimentación
- B Conector de alimentación principal (20+4) contactos×1
- C CPU de (4+4) contactos x 2
- D PCI-E de (6+2) contactos x 1
- E PCI-E de (6+2) contactos x 2
- F Periférico SATA de 3 + Periférico de 4 pines ×1
- G Tornillos de montaje
- H Cable de alimentación de CA

PL
- A Zasilacz
- B Główne (20+4)-pinowe złącze zasilania x1
- C (4+4)-pinowe złącze procesora x2
- D (6+2)-pinowe złącze PCI-E x1
- E (6+2)-pinowe złącze PCI-E x2
- F 4-pinowe urządzenie peryferyjne × 1+ SATA × 3
- G Śruby montażowe
- H Przewód zasilający AC

JA
- A 電源ユニット
- B 主電源コネクタ (20+4) ピン × 1
- C CPU(4+4) ピン × 2
- D PCI-E(6+2) ピン × 1
- E PCI-E(6+2) ピン × 2
- F SATA x 3 + 4ピンペリフェラル×1
- G 取付ねじ
- H AC 電源コード

RU
- A Блок питания
- B Главный разъем питания (20+4)Pin × 1
- C CPU(4+4) Pinx 2
- D PCI-E(6+2)Pin x 1
- E PCI-E(6+2)Pin x 2
- F SATA x 3 + 4-контактный периферийный ×1
- G Установочные винты
- H Кабель питания переменного тока

KZ
- A Қуат блогы
- B Қуат берудің басты ағытпасысы (20+4)Pin x 1
- C CPU(4+4) Pin x 2
- D PCI-E(6+2) Pin x 1
- E PCI-E(6+2) Pin x 2
- F SATA x 3 + 4-түйісепелі перифериялық x 1
- G Орнату бұрамалары
- H Айналмалы токтың қуат кабілі

KO
- A 전원 공급 장치
- B 메인 전원 커넥터(20+4) 핀 1개
- C CPU(4+4) 핀2개
- D PCI-E(6+2) 핀 1개
- E PCI-E(6+2) 핀 2개
- F SATA x 3 + 4 핀 주변기기 × 1
- G 장착 나사
- H AC 전원 코드

ZH
- A 電源供應器
- B 主電源連接器 (20+4) Pin×1
- C CPU(4+4)Pin x 2
- D PCI-E(6+2)Pin x 1
- E PCI-E(6+2)Pin x 2
- F SATA x 3 + 4Pin 外设接头 x 1
- G 安裝螺絲
- H 交流電源線

Specification sheet

Datenblatt
Fiche technique
Hoja de especificaciones
Технические характеристики
Техникалық сипаттамалары
Planilha de especificações
Scheda specifiche
Dane techniczne
仕様書
사양서
规格表
規格表

EN

Model No.	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
AC Input	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Total Output	450W					400W				

Model No.	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
AC Input	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Total Output	550W					500W				

Model No.	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
AC Input	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Total Output	650W					600W				

Model No.	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
AC Input	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC Output	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Max Output Current	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Max Combined Wattage	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Total Output	750W					700W				

DE

Modell	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Netzeingang	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	450W					400W				

Modell	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Netzeingang	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	550W					500W				

Modell	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Netzeingang	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	650W					600W				

Modell	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Netzeingang	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Gleichspannungsausgang	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maximale Stromabgabe	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Maximale kombinierte Leistung	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Gesamtabgabe	750W					700W				

FR

Modèle	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Entrée CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Sortie totale	450W					400W				

Modèle	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Entrée CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Sortie totale	550W					500W				

Modèle	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Entrée CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Sortie totale	650W					600W				

Modèle	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Entrée CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Sortie CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Courant maximal de sortie	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Puissance électrique combinée maximum	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Sortie totale	750W					700W				

ES

Modelo	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Entrada de CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Salida total	450W					400W				

Modelo	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Entrada de CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Salida total	550W					500W				

Modelo	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Entrada de CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Salida total	650W					600W				

Modelo	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Entrada de CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Salida de CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corriente máxima de salida	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Vataje combinado máximo	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Salida total	750W					700W				

RU

Модель	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Вход переменного тока	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Выход постоянного тока	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. выходной ток	15.0 A	15.0 A	33.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	28.0 A	0.3 A	2.5 A
Макс. комбинированная Мощность	100 Вт		396 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		336 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Общая мощность	450 Вт					400 Вт				

Модель	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Вход переменного тока	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Выход постоянного тока	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. выходной ток	15.0 A	15.0 A	41.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	37.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. комбинированная Мощность	100 Вт		492 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		450 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Общая мощность	550 Вт					500 Вт				

Модель	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Вход переменного тока	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Выход постоянного тока	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. выходной ток	15.0 A	15.0 A	49.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	45.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. комбинированная Мощность	100 Вт		588 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		540 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Общая мощность	650 Вт					600 Вт				

Модель	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Вход переменного тока	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Выход постоянного тока	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. выходной ток	15.0 A	15.0 A	56.0A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	52.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. комбинированная Мощность	100 Вт		672Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		630 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Общая мощность	750 Вт					700 Вт				

Торговая марка:	Pccooler
Тип крепления шнура питания:	X
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Срок гарантии:	3 лет
Срок эксплуатации (среднее время наработки на отказ):	100 000 часов.

KZ

Үлгісі	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Тұрақты ток шығысы	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. шығыс тогы	15.0 A	15.0 A	33.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	28.0 A	0.3 A	2.5 A
Макс. құрамдастырылған қуат	100 Вт		396 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		336 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Жалпы қуаты	450 Вт					400 Вт				

Үлгісі	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Тұрақты ток шығысы	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. шығыс тогы	15.0 A	15.0 A	41.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	37.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. құрамдастырылған қуат	100 Вт		492 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		450 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Жалпы қуаты	550 Вт					500 Вт				

Үлгісі	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Тұрақты ток шығысы	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. шығыс тогы	15.0 A	15.0 A	49.0 A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	45.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. құрамдастырылған қуат	100 Вт		588 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		540 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Жалпы қуаты	650 Вт					600 Вт				

Үлгісі	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Айнымалы тоқ кірісі	200-240 B,50-60 Гц,5A					200-240 B,50-60 Гц,5A				
Тұрақты ток шығысы	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B	+3.3 B	+5 B	+12 B	-12 B	+5 B
Макс. шығыс тогы	15.0 A	15.0 A	56.0A	0.3 A	2.5 A	15.0 A	15.0 A	52.5 A	0.3 A	2.5 A
Макс. құрамдастырылған қуат	100 Вт		672Вт	3.6 Вт	12.5 Вт	100 Вт		630 Вт	3.6 Вт	12.5 Вт
Жалпы қуаты	750 Вт					700 Вт				

Сауда белгісі:	Pccooler
Қуат сымын бекіту түрі:	X
Электр тогының соғуынан қорғау класы:	I
Кепілдік мерзімі:	3 жыл
Пайдалану мерзімі (істен шығудың орташа жұмыс уақыты):	100 000 сағат

PT

Modelo	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Entrada CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Saída total	450W					400W				

Modelo	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Entrada CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Saída total	550W					500W				

Modelo	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Entrada CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Saída total	650W					600W				

Modelo	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Entrada CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Saída CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente máxima de saída	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Potência máxima combinada	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Saída total	750W					700W				

IT

Modello	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Ingresso CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Potenza totale	450W					400W				

Modello	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Ingresso CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Potenza totale	550W					500W				

Modello	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Ingresso CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Potenza totale	650W					600W				

Modello	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Ingresso CA	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Uscita CC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Corrente di uscita max.	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Watt combinati max.	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Potenza totale	750W					700W				

PL

Model	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
Wejście AC	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	450W					400W				

Model	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
Wejście AC	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	550W					500W				

Model	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
Wejście AC	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	650W					600W				

Model	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
Wejście AC	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
Wyjście DC	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
Maks. natężenie wyjściowe	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
Maks. łączna moc	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
Całkowita moc wyjściowa	750W					700W				

JA

モデル	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
AC 入力	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
最大電力 (W)	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
合計出力	450W					400W				

モデル	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
AC 入力	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
最大電力 (W)	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
合計出力	550W					500W				

モデル	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
AC 入力	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最大電力 (W)	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
合計出力	650W					600W				

モデル	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
AC 入力	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC 出力	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大出力電流	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
最大電力 (W)	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
合計出力	750W					700W				

KO

모델	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
AC 입력	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
총출력	450W					400W				

모델	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
AC 입력	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
총출력	550W					500W				

모델	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
AC 입력	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
총출력	650W					600W				

모델	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
AC 입력	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
DC출력	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
최대 출력 전류	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
최대 결합 전력	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
총출력	750W					700W				

ZH

型號	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
交流輸出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
總功率	450W					400W				

型號	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
交流輸出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
總功率	550W					500W				

型號	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
交流輸出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
總功率	650W					600W				

型號	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
交流輸出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流輸出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大輸出電流	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
最大組合功率	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
總功率	750W					700W				

ZH

型号	P3-F450-W1H					P3-F400-W1H				
交流输出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	15.0A	15.0A	33.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	28.0A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		396W	3.6W	12.5W	100W		336W	3.6W	12.5W
总功率	450W					400W				


型号	P3-F550-W1H					P3-F500-W1H				
交流输出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	15.0A	15.0A	41.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	37.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		492W	3.6W	12.5W	100W		450W	3.6W	12.5W
总功率	550W					500W				

型号	P3-F650-W1H					P3-F600-W1H				
交流输出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	15.0A	15.0A	49.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	45.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		588W	3.6W	12.5W	100W		540W	3.6W	12.5W
总功率	650W					600W				


型号	P3-F750-W1H					P3-F700-W1H				
交流输出	200-240VAC,50-60Hz,5A					200-240VAC,50-60Hz,5A				
直流输出	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB
最大输出电流	15.0A	15.0A	56.0A	0.3A	2.5A	15.0A	15.0A	52.5A	0.3A	2.5A
最大组合功率	100W		672W	3.6W	12.5W	100W		630W	3.6W	12.5W
总功率	750W					700W				

Installation


Installation
Installation
Instalación
Установка
Орнату
Instalação
Installazione
Instalacja
取付け
설치
安装
安装




- **EN** Ensure that the AC power cord of the power supply is not connected.
- **DE** Sorgen Sie dafür, dass das Netzkabel noch nicht an das Netzteil angeschlossen wird.
- **FR** Assurez-vous que le cordon d'alimentation CA du bloc d'alimentation n'est pas connecté.
- **ES** Asegúrese de que el cable de alimentación de CA de la fuente de alimentación no esté conectado.
- **RU** Убедитесь, что кабель питания переменного тока блока питания не подключен.
- **KZ** Қуат блогының айнымалы токтың қуат кабілі қосылмағанына көз жеткізіңіз.
- **PT** Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da fonte de alimentação não esteja conectado.
- **IT** Assicurarsi che il cavo di alimentazione CA dell'alimentatore non sia collegato.
- **PL** Upewnij się, że przewód zasilający AC zasilacza nie jest podłączony.
- **JA** 電源ユニットの AC 電源コードが接続されていないことを確認します。
- **KO** 전원 공급장치의 AC 전원 코드가 연결되지 않았는지 확인하십시오.
- **ZH** 確保電源的交流電源線未連接。
- **ZH** 确保电源的交流电源线未连接。




- **EN** Follow the case's manual on installation of a power supply, and install the unit with the provided mounting screws.
- **DE** Installieren Sie das Netzteil gemäß Anweisungen des Gehäuseherstellers, installieren Sie das Gerät mit den mitgelieferten Montageschrauben.
- **FR** Suivez le manuel d'utilisation du boîtier pour effectuer l'installation d'un bloc d'alimentation, et installez l'unité avec les vis de montage fournies.
- **ES** Siga el manual de la carcasa sobre la instalación de una fuente de alimentación e instale la unidad con los tornillos de montaje proporcionados.
- **RU** Следуйте инструкциям по установке блока питания, установите блок, используя крепежные винты из комплекта.
- **KZ** Қуат блогын орнату жөніндегі нұсқаулықтарды орындаңыз, жиынтықтағы бекіту бұрамаларын пайдаланып блокты орнатыңыз.
- **PT** Siga o manual do caso sobre a instalação de uma fonte de alimentação e instale a unidade com os parafusos de montagem fornecidos.
- **IT** Seguire il manuale sull'installazione di un alimentatore e installare l'unità con le viti di montaggio fornite in dotazione.
- **PL** Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi obudowy w celu zainstalowania zasilacza przy użyciu dołączonych śrub montażowych.
- **JA** 電源ユニットの取付けに関するケースのマニュアルに従って、付属の取付ねじを使用してユニットを取り付けます。
- **KO** 전원 공급장치 설치에 관한 케이스의 설명서를 준수하고, 제공된 장착 나사를 사용하여 전원 공급장치를 설치하십시오.
- **ZH** 按照主機殼手冊的訓示進行操作，並使用提供的安裝螺絲安裝電源。
- **ZH** 按照机箱手册的指示进行操作，并使用提供的安装螺丝安装电源。




- **EN** The 24Pin motherboard cable has a detachable 4Pin connector, which allows support for both 24Pin and 20Pin power sockets on the motherboard.
- **DE** Am 24-poligen Motherboard-Kabel gibt es einen abnehmbaren vierpoligen Verbinder zur Stromversorgung von Motherboards mit 24- und 20-poligen Stromversorgungsanschlüssen.
- **FR** Le câble de la carte mère à 24 broches a un connecteur amovible à 4 broches, qui permet de prendre en charge les prises de courant à 24 broches et à 20 broches sur la carte mère.
- **ES** El cable de la placa base de 24 contactos tiene un conector de 4 contactos desmontable, que permite la compatibilidad con tomas de alimentación de 24 y 20 contactos en la placa base.
- **RU** 24-контактный кабель системной платы содержит съемный 4-контактный разъем, кабель обеспечивает поддержку как 24-контактных, так и 20-контактных разъемов питания (розеток) на системной плате.
- **KZ** Жүйелік тақтаның 24-түйіспелі кабілінде алынбалы 4-түйіспелі ағытпа бар, кабіл жүйелік тақтада 24-түйіспелі де, сонымен қатар қуаттың 20-түйіспелі ағытпасын (розеткаларды) қолдауды қамтамасыз етеді.
- **PT** O cabo 24 Pinos da placa-mãe tem um conector removível 4 Pinos, que permite suporte para os soquetes de alimentação 24 Pinos e 20 Pinos na placa-mãe.
- **IT** Il cavo della scheda madre a 24 pin ha un connettore a 4 pin rimovibile, che consente il supporto per le prese di alimentazione a 24 pin e 20 pin sulla scheda madre.
- **PL** 24-pinowy kabel płyty głównej jest wyposażony w odłączane 4-pinowe złącze, dzięki czemu zapewnia obsługę 24- i 20-pinowych gniazd zasilania na płycie głównej.
- **JA** 24 ピンマザーボードケーブルには取り外し可能な 4 ピンコネクタが付属しているので、マザーボード上の 24 ピン電源ソケットおよび 20 ピン電源ソケットの両方に対応できます。
- **KO** 24핀 메인보드 케이블에는 탈착식 4핀 커넥터가 달려 있어 메인보드의 24핀 및 20핀 전원 소켓을 모두 지원할 수 있습니다.
- **ZH** 24Pin主機板連接線帶有可拆卸4Pin結構，便於支持主機板上24Pin或20Pin供電插座。
- **ZH** 24Pin主板连接线带有可拆卸4Pin结构，便于支持主板上24Pin或20Pin供电插座。




- **EN** Connect the CPU(4+4)Pin cable to the motherboard.
- **DE** Schließen Sie das CPU-Stromversorgungskabel (4-×-4-polig) an das Motherboard an.
- **FR** Connectez le câble CPU (4 + 4) broches à la carte mère.
- **ES** Conecte el cable Pin (4+4) de la CPU a la placa base.
- **RU** Подключите кабель CPU(4+4) к системной плате.
- **KZ** CPU(4+4) кабелін жүйелік платаға жалғаңыз.
- **PT** Conecte o cabo da CPU (4+4) Pinos à placa-mãe.
- **IT** Collegare il cavo CPU (4+4) pin alla scheda madre.
- **PL** Podłącz (4+4)-pinowy kabel procesora do płyty głównej.
- **JA** CPU(4+4) ピンケーブルをマザーボードに接続します。
- **KO** CPU(4+4) 핀을 메인보드에 연결합니다.
- **ZH** 將CPU (4+4) Pin連接線連接到主機板。
- **ZH** 将CPU(4+4)Pin连接线连接到主板。




- **EN** Connect the peripheral cable to the power supply socket of the hard disk and CD-ROM/DVD-ROM.
- **DE** Schließen Sie das Peripheriekabel an den Stromversorgungsanschluss der Festplatte/des CD-/DVD-Laufwerks an.
- **FR** Connectez le câble périphérique à la prise d'alimentation du disque dur et du CD-ROM / DVD-ROM.
- **ES** Conecte el cable del periférico a la toma de la fuente de alimentación del disco duro y al CD-ROM/DVD-ROM.
- **RU** Подключите периферийный кабель к разъему (розетке) питания жесткого диска и привода CD-ROM/DVD-ROM.
- **KZ** Перифериялық кәбілді қатты дискінің және CD-ROM/DVDROM жетегінің қуат ағытпасына (розеткасына) қосыңыз.
- **PT** Ligue o cabo periférico à tomada de alimentação do disco rígido e do CD-ROM/DVD-ROM.
- **IT** Collegare il cavo della periferica alla presa di alimentazione del disco rigido e del CD-ROM/DVD-ROM.
- **PL** Podłącz kabel urządzenia peryferyjnego do gniazda zasilania dysku twardego i stacji dysków CD-ROM/DVD-ROM.
- **JA** ペリフェラルケーブルをハードディスクと CD-ROM/DVD-ROM の電源供給ソケットに接続します。
- **KO** 주변장치 케이블을 하드 디스크 및 CD-ROM/DVD-ROM의 전원 공급장치 소켓에 연결합니다.
- **ZH** 將週邊連接線連接到硬碟和CD-ROM/DVD-ROM的供電插座。
- **ZH** 将外围连接线连接到硬盘和CD-ROM/DVD-ROM的供电插座。



- **EN** Connect the SATA cable to the power socket of the SATA SSD or hard disk.
- **DE** Schließen Sie das SATA-Kabel an den Stromversorgungsanschluss der SATA-SSD/Festplatte an.
- **FR** Connectez le câble SATA à la prise d'alimentation du SSD SATA ou du disque dur.
- **ES** Conecte el cable SATA a la toma de alimentación del disco duro de la unidad de estado sólido SATA.
- **RU** Подключите кабель SATA к разъему питания SSD-диска или жесткого диска SATA.
- **KZ** SATA кәбелін SSD-дискінің немесе SATA дискінің қуат ағытпасына қосыңыз.
- **PT** Conecte o cabo SATA ao soquete de alimentação do SSD SATA ou disco rígido.
- **IT** Collegare il cavo SATA alla presa di alimentazione dell'SSD SATA o del disco rigido.
- **PL** Podłącz kabel SATA do gniazda zasilania dysku twardego lub SSD SATA.
- **JA** SATA ケーブルを SATA SSD またはハードディスクの電源ソケットに接続します。
- **KO** SATA 케이블을 SATA SSD 또는 하드 디스크의 전원 소켓에 연결합니다.
- **ZH** 將SATA連接線連接到SATA SSD或硬碟的供電插座。
- **ZH** 将SATA连接线连接到SATA SSD或硬盘的供电插座。



- **EN** Connect the PCI-E(6+2)Pin cable to the power socket of the PCI-E graphics card (if necessary).
- **DE** Achließen Sie das PCI-E-Kabel (6-und-2-polig) an den Stromversorgungsanschluss der PCI-E-Grafikkarte (sofern erforderlich) an.
- **FR** Connectez le câble à (6 + 2) broches PCI-E à la prise d'alimentation de la carte graphique PCI-E (si nécessaire).
- **ES** Conecte el cable PCI-E de (6+2) contactos a la toma de alimentación de la tarjeta gráfica PCI-E (si es necesario).
- **RU** Подключите кабель PCI-E(6+2) к разъему питания видеокарты PCI-E (если требуется).
- **KZ** PCI-E(6+2) кәбелін PCI-E бейнекартасының қуат ағытпасына қосыңыз (егер қажет болса).
- **PT** Conecte o cabo PCI-E (6+2) Pinos ao soquete de alimentação da placa gráfica PCI-E (se necessário).
- **IT** Collegare il cavo PCI-E (6+2) pin alla presa di alimentazione della scheda grafica PCI-E (se necessario).
- **PL** Podłącz (6+2)-pinowy kabel PCI-E do gniazda zasilania karty graficznej PCI-E (w razie potrzeby).
- **JA** PCI-E(6+2) ピンケーブルを PCI-E グラフィックスカードの電源ソケットに接続します（必要な場合）。
- **KO** PCI-E(6+2) 핀 케이블을 PCI-E 그래픽 카드의 전원 소켓에 연결합니다(필요한 경우).
- **ZH** 將PCI-E (6+2) Pin連接線連接到PCI-E顯卡的供電插座（如果需要）。
- **ZH** 将PCI-E(6+2)Pin连接线连接到PCI-E显卡的供电插座（如果需要）。



- **EN** Connect the AC power cord to the power supply and turn on the power by turning the switch to the "I" position.
- **DE** Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss am Netzteil, bringen Sie den Schalter in die Position „I" (ein).
- **FR** Connectez le cordon d'alimentation CA à l'alimentation électrique et mettez l'appareil sous tension en faisant tourner le commutateur vers la position «I».
- **ES** Conecte el cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación y encienda la alimentación girando el interruptor a la posición "I".
- **RU** Подключите кабель питания переменного тока к блоку питания и включите блок, установив переключатель в положение «I».
- **KZ** Айнымалы ток қуат кабілін қуат блогына қосыңыз және, ауыстырып қосқышты «I» күйіне орнатып, блокты қосыңыз.
- **PT** Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e ligue a alimentação girando a chave para a posição"I".
- **IT** Collegare il cavo di alimentazione CA all'alimentatore e accendere l'alimentazione portando l'interruttore in posizione "I".
- **PL** Podłącz przewód zasilający AC do zasilacza i włącz zasilanie, ustawiając przełącznik w pozycji „I".
- **JA** AC 電源コードを電源ユニットに接続し、スイッチを「I」位置へ回して電源を入れます。
- **KO** AC 전원 코드를 전원 공급장치에 연결하고 스위치를 "I" 위치로 돌려 전원을 켭니다.
- **ZH** 將交流電源線連接到電源，並通過將開關撥到"I"位置，打開電源。
- **ZH** 将交流电源线连接到电源，并通过将开关拨到"I"位置，打开电源。

Important Information on Safety

EN

Beware of electric shock!

Strictly follow the manufacturer's instructions and safety warnings during installation. Failure to follow the provisions may damage the power supply or system, and may cause serious injury, and possibly death.

1.Do not drill holes into this product.
2.The power supply is a high voltage product. Do not open the power supply shell or try to repair the power supply; this power supply has no user-serviceable components.
3.The product is designed for indoor use only.
4.Do not use the power supply near water, in a high temperature location, or in a humid environment.
5.Do not install the power supply near heat sources (such as radiators, electric heaters, stoves or other devices that may generate heat).
6.Do not put any objects into the air vents or fan grill area of the power supply.
7.Do not refit the cables or connectors provided with the power supply.
8.If the power supply uses modular cables, only use the modular cables provided by the supplier. Other modular cables may be incompatible, and can cause serious damage to the system and power supply.
9.The detachable 4Pin connector on the 24Pin motherboard cable is not a "P4" or "+12V" connector. If this connector is used as a "P4" or "+12V" connector, it may cause serious damage.
10.Failure to comply with any of the safety and manufacturer's instructions will result in immediate invalidation of various warranties and guarantees.

Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit

DE

Achtung! Stromschlaggefahr!

Halten Sie sich bei der Installation exakt an die Anweisungen und Sicherheitshinweise des Herstellers. Bei Nichteinhaltung kann es zu Beschädigungen des Netzteils und des gesamten Systems kommen, zusätzlich sind schwere Verletzungen möglich, die im schlimmsten Fall zum Tode führen können.

1.Bohren Sie keine Löcher in das Gerät.
2.Im Netzteil herrscht Hochspannung Öffnen Sie das Netzteil nicht, versuchen Sie keine eigenmächtigen Reparaturen: Im Inneren des Netzteils befinden sich keine Teile, die Sie selbst warten können.
3.Das Produkt darf nur in Innenräumen (nicht im Freien) genutzt werden.
4.Benutzen Sie das Netzteil nicht an heißen, feuchten oder gar nassen Stellen, nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten.
5.Installieren Sie das Netzteil nicht der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizungen, Herde und andere Geräte, die Wärme abgeben).
6.Stecken Sie keinerlei Gegenstände in die Belüftungsöffnungen des Netzteils.
7.Tauschen Sie die mitgelieferten oder bereits angeschlossenen Kabel nicht gegen andere Kabel aus.
8.Wenn Ihr Netzteil mit modularen Kabeln arbeitet, verwenden Sie ausschließlich die modularen Kabel des Herstellers. Andere modulare Kabel können inkompatibel sein, schwere Schäden am Netzteil und am gesamten System verursachen.
9.Der abnehmbare vierpolige Verbinder am 24-poligen Motherboard-Kabel ist kein „P4"- oder „+12V"-Verbinder! Falls dieser Verbinder missbräuchlich als „P4"- oder „+12 V"-Verbinder eingesetzt wird, kann es zu schweren Schäden kommen.
10.Bei Nichteinhaltung der Sicherheits- und sonstigen Anweisungen des Herstellers erlöschen sämtliche Garantien und Gewährleistungen mit sofortiger Wirkung.

Troubleshooting

EN

If the power supply is not functioning correctly, please check the following:

1. Please confirm that the input voltage switch (115V/230V) in on the correct voltage, and switch to the correct voltage if necessary. Please refer to the utilization voltage in the area of use. (Applicable to power products with a passive PFC function only).
2. Please confirm that the AC power cord is connected to the power product itself.
3. Please confirm that the I/O switch on the power supply is switched to the "I" position.
4. Please confirm that the power cords of the motherboard, graphics card, hard disk, and other interface devices are properly installed.
5. Please press the I/O switch on the power supply to the "O" position to turn off the unit, wait for 5 minutes to allow the unit to discharge and reset the protection, push the I/O switch back to the "I" position, and then turn the power on for the system.

Problemlösung

DE

Falls das Netzteil nicht richtig funktionieren sollte, prüfen Sie Folgendes:

1. Überzeugen Sie sich davon, dass der Eingangsspannungschalter (115 V/230 V) auf die richtige Spannung eingestellt ist, schalten Sie die Spannung nötigenfalls auf die Spannung Ihrer Hausstromversorgung um. (Gilt nur für Netzteile mit passiver PFC-Funktion.).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an das Netzteil angeschlossen, der Netzstecker bis zum Anschlag eingesteckt wurde.
3. Vergewissern Sie sich, dass sich der Netzschalter am Netzteil in der Position „I“ befindet.
4. Überzeugen Sie sich davon, dass sämtliche Stromversorgungsanschlüsse an Motherboard, Grafikkarte, Festplatten und anderen Geräten richtig angeschlossen wurden.
5. Bringen Sie Netzschalter des Gerätes zum Abschalten in die Position „O“, warten Sie gut 5 Minuten ab, damit sich die Bauteile im Inneren entladen können, eventuell ausgelöste Schutzschaltungen wieder aufgehoben werden. Bringen Sie den Netzschalter anschließend zum Einschalten des Gerätes wieder in die Position „I“.

Guide de dépannage

FR

Si le bloc d'alimentation ne fonctionne pas correctement, veuillez vérifier les points suivants :

1. Veuillez confirmer que le commutateur de tension d'entrée (115 V / 230 V) est sur la tension correcte, et basculez vers la tension correcte si cela est nécessaire. Veuillez vous référer à la tension d'utilisation de la zone d'utilisation. (Applicable uniquement pour les produits d'alimentation électrique avec ayant une fonction PFC passive).
2. Veuillez confirmer que le cordon d'alimentation CA est connecté au produit d'alimentation électrique même.
3. Veuillez confirmer que le commutateur E / S du bloc d'alimentation est en position « I » .
4. Veuillez confirmer que les cordons d'alimentation de la carte mère, de la carte graphique, du disque dur et des autres dispositifs d'interface sont correctement installés.
5. Appuyez sur le commutateur d'E / S d'alimentation en position « O» pour éteindre l'unité, attendez 5 minutes pour permettre à l'unité de se décharger et réinitialiser la protection, remettez le commutateur d'E / S sur la position « I » , puis mettez le système sous tension.

6.電源ユニットの通気口やファングリル領域に異物を入れないでください。
7.電源ユニットに付属しているケーブルやコネクタを修理しないでください。
8.電源ユニットでモジュラーケーブルを使用する場合は、サプライヤーが提供するモジュラーケーブルだけを使用してください。その他のモジュラーケーブルは互換性がないことがあり、システムと電源ユニットの深刻な破損につながることがあります。
9.24 ピンマザーボードケーブル上の取り外し可能な 4 ピンコネクタは「P4」または「+12V」コネクタではありません。このコネクタを「P4」または「+12V」コネクタとして使用すると、深刻な破損につながることがあります。
10.安全上の注意事項や製造元の指示に従わないと、さまざまな保証が直ちに無効になります。
11.本製品に付属の電源ケーブルは本製品専用です。付属以外のものを使用すると、火災の原因になることがあるため、絶対におやめください。

Warranty information

EN

Description of limited liability warranty

1. Warranty is provided for abnormal or damaged parts of this product due to defects in the manufacturing process; the abnormal or damaged parts in the following cases will be repaired or replaced by Pccooler after inspection and judgment; any abnormality or damage to any part of the product will not be covered by the warranty if the unit is used outside of the following conditions:
   - The normal use of the product in accordance with the product manual, without improper or excessive use, or in any other unreasonable application (for example: using this product in product testing).
   - Damages that are not caused by acts of nature (for example: lightning, shock, power surge, fire, earthquake, flood, blizzard, hurricane, insects, animal attack, etc.).
   - The product has not been disassembled, modified, or repaired by any unauthorized person. The components have not been disassembled or replaced.
   - The product's tamper-evident sticker has not been removed or damaged.
2. During the warranty period, Pccooler's greatest share of liability is limited to the value of this product in the current market (the current residual value of the product does not include freight, handling fees, and other costs). Pccooler shall not be liable for compensation for other losses caused by the use of this product.
3. During the warranty period, Pccooler is obligated to repair or replace defective products. However, under any circumstances, Pccooler shall not be liable for any compensation for any losses (including but not limited to data damage, business loss, loss of profit, incidental or indirect loss of using this product, improper use and losses caused by the user's negligence whether it is foreseeable or Pccooler has notified in advance that such damage may occur, but the user still violates the warranty terms and contract) caused by the sale, purchase or use of this product.
4. The warranty clause is only applicable to the original buyer who purchases the product through a Pccooler authorized distributor or agent, and not applicable to the buyer who purchases it second hand.
5. In order to protect your rights, please keep and provide the proof of purchase (receipt or invoice). The proof must clearly indicate the date of purchase to determine the warranty period.

Hinweise zur Garantie

DE

Eingeschränkte Garantie

1. Herstellungsfehler und vorzeitige Ausfälle werden durch eine Garantie abgedeckt. In diesem Fall werden nicht richtig funktionierende oder beschädigte Teile nach eigenem Ermessen von Pccooler repariert oder ausgetauscht. Dies gilt nur, wenn das Gerät unter folgenden Umständen eingesetzt wird:
   - Normaler Einsatz des Produktes gemäß Anleitung, ausgenommen missbräuchlicher oder übermäßiger Einsatz sowie Einsatz unter ungeeigneten Bedingungen (beispielsweise Einsatz des Produktes für Produkttests).
   - Keine Beschädigungen durch höhere Gewalt (z. B. Blitzschlag, Erdbeben, Überflutung und dergleichen), Überspannung, Beschädigungen durch Tiere etc.
   - Das Produkt wurde nicht zerlegt, verändert oder durch nicht autorisierte Personen repariert. Seine Komponenten wurden weder zerlegt noch ausgetauscht.
   - Der Manipulationssicherungsaufkleber des Produktes wurde weder entfernt noch beschädigt.
2. Im Laufe der Garantiezeit beschränkt sich die Haftung Pccooler allein auf den Zeitwert des Produktes (ohne Transport-, Bearbeitungs- und sonstige Kosten). Pccooler haftet nicht für sonstige Verluste, die durch den Einsatz des Produktes eintreten.

Support and services

EN

If you have any questions or encounter any problems during the warranty period, please feel free to contact a Pccooler authorized dealer, agent, or visit our official website: https://www.pccooler.com. Please provide a detailed description of the problem and proof of purchase when contacting the Pccooler Support Team. Thank you for purchasing Pccooler products.

You are kindly required to:

- Provide proof of purchase with the date of purchase and product purchased clearly shown.
- Bear the shipping cost of sending the defective product to Pccooler authorized dealers and agents (including transit shipment fee), and Pccooler authorized dealers and agents will bear the cost of returning the repaired product to you (including transit shipment fee).
- Visit https://www.pccooler.com for more information if there are any other outstanding issues or updated warranty terms which will be published on the official Pccooler website.

Kundendienst und Services

DE

Wenn Sie Fragen haben oder Schwierigkeiten im Rahmen der Garantiezeit auftreten sollten, wenden Sie sich einfach an einen autorisierten Pccooler-Händler, -Agenten oder schauen auf unsere offizielle Website: https://www.pccooler.com. Bitte halten Sie eine detaillierte Beschreibung des Problems und einen Kaufbeleg bereit, wenn Sie sich an den Pccooler-Kundendienst wenden. Vielen Dank für den Kauf eines Pccooler-Produktes.

Folgendes gilt:

- Legen Sie einen Kaufbeleg vor, aus dem Kaufdatum und erworbenes Produkt

Information on safety regulations

Hinweise zu Sicherheitsvorgaben
Informations sur les règles de sécurité
Información sobre normas de seguridad
Информация по технике безопасности
Қауіпсіздік техникасы бойынша ақпарат
Informações sobre regulamentos de segurança
Informazioni sulle norme di sicurezza
Informacje dotyczące przepisów bezpieczeństwa
安全規制に関する情報
안전 규정에 대한 정보
安規信息
安规信息

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
接头	○	○	○	×	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
电子卡	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
包材	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
环保使用期限标识表示产品在正常工作温度和湿度等条件下的环保使用年限为10年。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求，且因技术发展水平限制而无成熟方案替代，均符合欧盟RoHS法规环保指令。

www.pccooler.com

Manufacturer: Shenzhen Fluence Technology PLC.
A701, Plant 1, TianAn Cyber Innovation Park, No. 475, Huangge North Road, Huanggekeng Community,Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China.
Tel:(+86) 755 8451 1665 E-mail:support@pccooler.cn

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Дата изготовления зашифрована в серийном номере, если серийный номер имеет вид : GJKF01C2900001, то товар был изготовлен на 29 нелелю 2023 года.

Шығарылған күні өнімнің сериялық нөмірінде шифрланған. Егер сериялық нөмір келесідей болса: GJKF01C2900001, онда өнім 29 жылдың 2023 аптасында шығарылады. Кепілдік мерзімі қаптамада көрсетілген.

- EN For more information, please check our website at: www.pccooler.com
- DE Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Webseite: www.pccooler.com
- FR Pour plus d'informations, visitez notre site internet : www.pccooler.com
- ES Para más información, por favor,visite nuestra página en: www.pccooler.com
- RU Подробнее на www.pccooler.com
- KZ Көбірек ақпарат алу үшін біздің вебсайтымызға кіріңіз: www.pccooler.com
- PT Para mais informação, visita o nosso website em: www.pccooler.com
- IT Per ulteriori informazioni，visitate il nostro sito web: www.pccooler.com
- PL Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą stronę www.pccooler.com
- JA 詳細については、以下URL先の公式WEBサイトをご確認ください www.pccooler.com
- KO 자세한 내용은 www.pccooler.com에서 확인하실 수 있습니다
- ZH 如需要更多信息，請瀏覽網站www.pccooler.com
- ZH 如需要更多信息，请浏览网站www.pccooler.com